












## HERO3とワイファイリモートのペアリング

ワイファイリモートを使って**HERO3**を初めてコントロールする前に、2つのデバイスをペアリングする必要があります。まず、カメラとリモートの電源がオフであることを確認してください。

---

### カメラ:







---

1. [  ] を押して、**HERO3**の電源をオンにします。
2. [  ] を押して**ワイファイ**をオンにしてから、再び [  ] を押して [  ] メニューにアクセスします。
3. [  ] を押して [  ] メニューを表示します。
4. [  ] を押して**ワイファイRC**が現れるまでナビゲートします。[  ] を押して選択します。
5. [  ] を押して**新規**が現れるまでナビゲートし、[  ] を押して選択します。
6. [  ] が表示されます。

---

### ワイファイリモート:

---

1. [  ] を押し続けたまま、[  ] ボタンを押して離し、リモートの電源を**オン**にしてペアリングモードにします。
2. リモート画面に [  ] が表示されたら、[  ] を離します。
3. [  ] が両方の画面に表示されます (両デバイスがペアリングされた場合)。
4. リモートは「**別のカメラを接続しますか?**」と質問します。
  - a. 接続する場合は、[  ] を押して**はい**を選択すると、ペアリングプロセスが最初から繰り返されます。

b. 接続しない場合は、[🔌]を押していいえが現れるまでナビゲート[○]を押して選択します。

これで、ワイファイリモートを使ってHERO3をコントロールできます。詳細について、またサポートが必要な場合は、[gopro.com/support](https://gopro.com/support)にアクセスしてください。